Technische Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED und Leuchtstofflampen (dimmbar oder nicht dimmbar) zum Betrieb an INOTEC Zentralbatterieanlagen (CPS 220 / CPS FUSION) sowie Netzersatzanlagen (NEA)

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

- Allgemeine Anforderungen -

Hersteller:	Typ / Bezeichnung:
	Leuchte:
	EVG: OTi DALI 80/220...240/1A6 LT2 L
	LED:
Projekt / Projektort / Projektnummer:	Ausgefüllt durch:
	Name: OSRAM DI DS
	Firma: OSRAM GmbH
	Datum: 6.2.2023

	Merkmale	Techn. Daten / INOTEC Anforderung	Erklärung	Erfüllt (Ja / Nein)
1	Betriebsspannungsbereich AC	**230V ± 10%**	Spannungsbereich im Netzbetrieb	Ja
2	Betriebsspannungsbereich DC	**186V - 260V**	Möglicher Batteriespannungsbereich im Notstrombetrieb	Ja
3	Betriebsgerät geeignet für "Joker-Spannung" ?	**B2-Gleichrichtung der Netzspannung (ohne Glättung)**	ungeglättete Gleichspannung (hochgeklappte Halbwelle) 	Ja
4	Betriebsgerät kompatibel mit der Umschaltzeit der Anlage ?	**Umschaltzeit: 150 - 1000ms**	Typische Umschaltzeit von INOTEC Anlagen zwischen Netz- und Ersatzstromquelle	Ja
5	Startverhalten Betriebsgerät im **AC- und DC-Betrieb**	**Stabile Stromaufnahme innerhalb von 1,6s**	Notwendig für die Fehlererkennung der Einzelleuchtenüberwachung. Innerhalb dieser Zeit muss der Nennstrom des Betriebsgerätes bei intaktem oder defektem Leuchtmittel erreicht sein.	Ja
6	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für Leuchtstofflampe)	**DIN EN 60929**	Wechsel- und/oder gleichstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen - Anforderungen an die Arbeitsweise	Nicht relevant
7	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für Leuchtstofflampe)	**DIN EN 61347-2-3 (incl. Anhang J)**	Besondere Anforderungen an wechsel- und/oder gleichstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für Leuchtstofflampen	Nicht relevant
8	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für LED)	**DIN EN 62384**	Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module - Anforderungen an die Arbeitsweise	Ja
9	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für LED)	**DIN EN 61347-2-13**	Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module	Ja
10	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 55015 (Messung bei AC und DC)**	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten	Ja
11	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 61000-3-2**	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter)	Ja
12	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 61547**	Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke – EMV-Störfestigkeitsanforderungen	Ja
13	Betriebsgerät erfüllt die DALI-Normen:	**DIN EN 62386-101 /-102 /-207**	Die Steuerungs- und Statusinformationen zur Überwachung der Leuchte erfolgen über DALI Kommandos. Die DALI Kommandos müssen zu 100% kompatibel sein.	Ja

Hinweis: Die Kennzeichung "gemäß VDE 0108" ist nicht aussagekräftig, da dieses keine EVG-Gerätenorm ist.

Technische Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED und Leuchtstofflampen (dimmbar oder nicht dimmbar) zum Betrieb an INOTEC Zentralbatterieanlagen (CPS 220 / CPS FUSION) sowie Netzersatzanlagen (NEA)

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

- Technische Angaben -

Hersteller:	Typ / Bezeichnung:
	Leuchte:
	EVG: OTi DALI 80/220...240/1A6 LT2 L
	LED:
Projekt / Projektort / Projektnummer:	Ausgefüllt durch:
	Name: OSRAM DI DS
	Firma: OSRAM GmbH
	Datum: 6.2.2023

	Merkmale	Erklärung	Angabe Hersteller
14	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Anzahl Leuchten je Stromkreis	Tabelle mA
15	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **DC-Betrieb (186V / 216V / 240V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung der benötigten Batteriekapazität und Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls, damit die Leuchte als OK gemeldet wird	Tabelle mA (186V) Tabelle mA (216V) Tabelle mA (240V)
16	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtemittel **bei eingestelltem Dimmlevel** im **DC-Betrieb (186V / 216V / 240V)** (bei dimmbaren Betriebsgeräten)	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls, damit die Leuchte als OK gemeldet wird	Tabelle mA (186V) Tabelle mA (216V) Tabelle mA (240V)
17	Stromaufnahme des Betriebsgerätes **ohne** oder mit **defektem** Leuchtmittel im **DC-Betrieb (186V und 240V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls zur Erkennung eines defekten Leuchtmittels	Tabelle mA (186V) Tabelle mA (240V)
18	Stromaufnahme des Betriebsgerätes **ohne** oder mit **defektem** Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls zur Erkennung eines defekten Leuchtmittels	Tabelle mA
19	Dimmlevel im Notbetrieb (DC oder "Joker") (bei dimmbaren Betriebsgeräten, wenn aktiviert)	Wichtig für die Lichtplanung der Sicherheitsbeleuchtung	15 %
20	DC-Erkennung **vollständig** deaktivierbar? (bei dimmbaren Betriebsgeräten)	Um einen korrekten Betrieb sicherzustellen, sollte das Betriebsgerät auf eine Änderung der Eingangsspannung (DC oder "Joker") nicht reagieren. Die Steuerung des Betriebsgerätes wird in diesem Fall durch das INOTEC DALI-Modul (DALI-SV-Modul oder FMD 230/DALI) übernommen	Ja
21	Max. Einschaltstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Wichtig für die Bestimmung der maximal zulässigen Anzahl Leuchten je Stromkreis, um die maximale Kontaktbelastbarkeit der Stromkreis-umschaltung bzw. des Überwachungsmoduls zu berücksichtigen	53 / 200 A / µs
22	Verwendung der DALI Kommandos, gem. IEC 62386 Teil 102: - DPAC (level) - RECALL MAX LEVEL 0x05 - RECALL MIN LEVEL 0x06 - QUERY STATUS 0x90 - QUERY ACTUAL LEVEL 0xA0 - QUERY LAMP POWER ON 0x93	Steuerung- und Statusinformationen zur Überwachung der Leuchten: - Direktes Einstellen eines Dimmwertes - Maximallevel einstellen - Minimallevel einstellen - Fordert Statustelegramm an - Fordert aktuellen Dimmwert an - Fordert Status an, ob Lampe eingeschaltet ist **(nach 2 / 2,5 / 3 Sekunden und zyklisch alle 3 Sekunden)**	Ja

Leuchten, die für den Einsatz als Sicherheitsleuchte vorgesehen sind, müssen u.a. der Norm DIN EN 60598-2-22 (Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung) entsprechen.

Bemerkungen:

Für die Richtigkeit:

München, 6.2.2023

Ort, Datum

Unterschrift

Manufacturer: OSRAM GmbH Marcel-Breuer Str. 6 D-80807 München	Product: **OTi DALI 80/220-240/2A1 LT2 L** **(EAN: 4052899028050)**	**OSRAM GmbH**

Table 1

			Nominal current of the control gear with connected illuminant in AC-operation		Nominal current of the control gear with connected illuminant in DC- operation (Default output current in emergency mode = 15%)			
Values for load range			I_N @U_N = 230V [mA trms]	I_N @U_N = 240V [mA trms]	I_N @U_N = 186V [mA trms]	I_N @U_N = 216V [mA trms]	I_N @U_N = 240V [mA trms]	I_N @U_N = 260V [mA trms]
Minimum Load /mA	Pout =	20W	130	127	40	38	37	37
Medium Load /mA	Pout =	55W	299	288	70	61	55	52
Maximum Load /mA	Pout =	80W	420	404	94	81	73	67
Open Load /mA			44	43	25	25	25	25
Short Load /mA			59	40	25	25	25	25

Remarks:
This table shows the currents consumption of the driver at three different operating points (Pmax, Pmed, Pmin) for AC and DC operation.
In DC operation the output current is reduced to 15% light level according to the default parameter setting. This level can be changed via T4T.